

CW AUDIO FILTER

CW-F1 Kit

最小**25Hz**の狭帯域で
混信・ノイズから
微弱な珍局をキャッチ




CW受信用DSPフィルター

部品数点のハンダ付け・ネジ止めのキット
DSP基板は完成済（USB電源は付属しません）

無線機Phone端子から入力



USB電源入力
Type-mini B



高速に帯域切り替え

ボタンのワンプッシュで
高速にフィルター帯域
が切り替わり、バンド
状況に応じた素早い
CW運用が可能です。

24bit AD/DA

48kHzサンプリングと
400MHzDSP処理
により、明瞭で了解
度の高いCW交信を
楽しめます。

混信・ノイズの抑制 了解度の向上

Morse Decoder CW-D1* の認識率UP

*モールス解読器CW-D1は弊社製品

【仕様】

製品名称	CW AUDIO FILTER CW-F1 Kit
フィルター帯域幅	400, 200, 100, 30/25 Hz (ピッチ 600Hz 以上/500Hz 以下)
CWピッチ	300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Hz
DSP	Analog Devices ADSP-BF592KCPZ 400 MHz
AD/DA	24bit サンプリング周波数 48 kHz
フィルター	帯域通過バタワース特性4次IIR型継続2段
電源入力	5V~5.5 V / 100 mA (USB Type-mini B 経由)
使用環境温度	5°C ~ 35°C
使用環境湿度	20%~80% 結露無きこと
保存環境温度	-10°C~50°C
保存環境湿度	10%~90% 結露無きこと
寸法	完成本体 約 93 × 56 × 32 mm
重量	完成本体 55 g
保証期間	ご購入後1年間 (ただし、ハンダ付け等お客様に起因する故障を除く)

製造元：株式会社カーネル・ハード・エンジニアリング
販売元：カーネルキャリアスクール

〒453-0042 名古屋市中村区大秋町2-5-1
電話：052-300-8742 | Web：https://www.khe.jp/

販売店